



A-300 Mini-Wandlerzange ab 1 mA bis 200 A AC

- für jedes Multimeter mit Wechselspannungseingang
- Leckstrommessung ohne Auftrennen der Ader
- 3 Messbereiche 1 A/10 A/200 A AC
- für Leiterdurchmesser bis 15 mm

A-300

Adapter für Anschluss an
Skylab und Energytest ACF-6 A

Messbereich	Ausgangsspannung	Frequenzbereich	Genauigkeit
1 mA ... 1 A AC	1 mV/1 mA	40 - 60 Hz	± 2 % von 0,1 In bis 1,2 In max. 3 % vom Messwert
1 A ... 10 A AC	100 mV/1 A	40 - 5000 Hz	
10 A ... 200 A AC	5 mV/1 A	40 - 5000 Hz	
Gewicht	165 g		
Abmessung B x H x T	43 x 116 x 23 mm, Innen: 15 x 17 mm		
Lieferumfang	inkl. Messleitungen mit Bananenbuchsen		



A-400 Wechselstrom-Wandlerzange

Hohe Wechselströme sicher messen mit jedem Multimeter

- Messbereich von 0,1 A bis 400 A AC
- Maximale Zangenöffnung 30 mm
- Spiral-Sicherheits-Messleitungen für beliebige Digitalmultimeter-Anschlüsse

A-400

Messbereich	0,1 A AC bis 400 A AC/50 - 60 Hz
Grundgenauigkeit	1,9 %
Ausgangsspannung	1 mV/1A
max. Ausgangswiderstand	75 Ω
Frequenzbereich	50 - 60 Hz
max. Zangenöffnung	30 mm
Gewicht	250 g
Abmessung B x L x T	72 x 148 x 36 mm
Spannungssicher bis 600 V	entsprechend IEC 1010-1



CT-30 Wandlerzange für AC und DC Fehlerströme

Die Wandler-Zangen erweitern die Messmöglichkeit Ihres Multimeters
Wechselstrom von 1 mA bis 400 A berührungslos zu messen.

- für Wechselströme ab 3 mA bis 30 A
- für Gleichströme ab 0,3 A bis 30 A
- Spannungsausgang in mV AC oder DC
- für Leiterdurchmesser bis 23 mm
- Batteriewarnanzeige
- Auto-Zero-Funktion eliminiert Restmagnetismus

CT-30

Bereich	Ausgang	Genauigkeit
DC 400 mA	DC 1 mV/mA	nicht spezifiziert
DC 4 A	DC 100 mV/A	± 2 % ± 30 mA
AC 400 mA	AC 1 mV/1 mA	± 2 % ± 0,5 mA
AC 4 A	AC 100 mV/A	± 2,5 % ± 5 mA
AC 30 A	AC 10 mV/A	± 2 % ± 30 mA
Abmessungen B x H x T	61,3 x 183 x 35,6 mm	
Gewicht	190 g inkl. Batterien	
Stromversorgung	2 x 1,5 V AA Batterien, Stromverbrauch ca. 10 mA	
Lieferumfang	inkl. Batterien, Schutztasche und Messleitungen	